

Telefon ahizesi

Ekran eğiminin ayarlanması

Işıklı göstergeler

- yanıp sönen yeşil ışıklı gösterge : bir çağrı geldiğini belirtir
- yanıp sönen portakal : alarm



Alcatel 4068

Bir kulaklık, bir eller serbest ekipmanı ya da bir hoparlör bağlantısı için giriş

Alfabetik tuş takımı

Ekran ve ekran tuşları

İletişimler ve ekran satırlarına atanmış 10 tuş ile erişilebilir fonksiyonlar hakkında bilgiler veren birçok satır ve sayfa içerir.



- Yönlendirme simgesi:** bu simgeye eşlik eden tuşa basılması, yönlendirme fonksiyonunu programlamaya ya da değiştirmeye olanak sağlar.
- Kulaklık takılı.**
- Sessizlik modu etkin.**
- Görüntüleme tuşları:** bir görüntüleme tuşuna basılması, ekran üzerinde buna eşlik ettirilmiş olan fonksiyonu etkinleştirir.
- Randevu programlanmış.**
- Telefon cihazı kilitli.**

Arama



OK tuşu: programlama ya da yapılandırma sırasında önerilen çeşitli tercih ve seçenekleri geçerli kılmaya olanak sağlar.

Soldan sağa arama: bir sayfadan diğerine geçilmesine olanak verir.

Yukarıdan aşağıya arama: bir sayfanın içeriğini yukarıdan aşağıya doğru kaydırmaya olanak sağlar.

Geri dönüş/Çıkış tuşu: bir düzeyden bir sonrakine geçmek (kısa süreli basma) ya da karşılama sayfasına geri dönmek (uzun süreli basma) için ; görüşme sırasında, çeşitli karşılama sayfalarına (Menü, Bilgi,...) erişmeye ve telefon ekranlarına geri dönmeye olanak sağlar.

Karşılama sayfaları



Menu sayfası: konulara eşlik eden tuşlar yardımıyla erişilebilir fonksiyonlar ve uygulamalar bütünüdür içerir. **Kisisel sayfası:** hat tuşlarının yanı sıra, programlanacak doğrudan çağrı tuşlarını içerir.


Bilgi sayfası: telefon ve fonksiyonların durumu hakkında bilgiler içerir : ad, telefon numarası, mesaj sayısı, yönlendirmenin durumu, randevu hatırlatması, ...

Çağrılarının sunumu


Gelen çağrı.



Görüşme yapılıyor.



Görüşme beklemede.



Aynı anda iki çağrının gelmesi durumunda, çağrılarının her birine eşlik eden görüntüleme tuşlarına basarak bir çağrıdan diğerine geçmek mümkündür.

Soldan sağa arama: çağrıları görmeye ve seçmeye olanak sağlar. **OK tuşu:** seçilen çağrıyı almaya olanak sağlar.

Fonksiyon tuşları ve programlanabilir tuşlar


- Bilgi Tuşu:** "Menu" sayfasının fonksiyonları hakkında bilgiler edinmek ve "Kisisel" sayfasının tuşlarını programlamak için.
- Çeşitli mesaj servislerine erişmek için Mesaj tuşu:** bu tuşun yanıp sönmeye başlaması, yeni bir sesli mesajın ya da yeni bir yazılı mesajın geldiğini haber verir.
- "Bis" tuşu:** tuşlanan son numarayı hatırlamak (tekrar aramak) için.
- Programlanabilir tuş (f1 ve f2 tuşları):** tuşa eşlik eden fonksiyon etkinleştirildiğinde ışıklı göstergeler yanar.

Telefonunuzu özelleştiriniz

Telefon cihazınızı özelleştirmeye yönelik fonksiyonlara Menü (Menü) sayfasından erişilebilir.

Şifrenizin değiştirilmesi

menu



"Menu" sayfasına gidin



Telefonu Kilitleyin / Kilitini çözün

menu




"Menu" sayfasına gidin

ekranda görüntülenen talimatlara göre, parolanızı girin ya da onaylayın



Zil sesini ayarlama

menu




"Menu" sayfasına gidin



Ekran kontrastını ayarlama (Alcatel 4038)

menu



"Menu" sayfasına gidin



kontrastı artırın ya da azaltın

tuşa art arda basarak kontrastı değiştirin

Telefon kullanımı

Telefon numaranızın öğrenilmesi

Bilgi

Telefon hattınızın numarası "Bilgi" sayfasında görüntülenir.



Arama tuşları yardımıyla Bilgi sayfasına gidin.

Arama yapma



Veya



Veya



Veya



ahizeyi kaldırınız

hands free

programlanmış arama tuşu

doğrudan numarayı çeviriniz



Dış hattı aramak için arayacağınız numaradan önce dış hat erişim numarasını çeviriniz.

Bir çağrının alınması



Veya



Veya



ahizeyi kaldırınız

hands free


"gelen çağrı" simgesine eşlik eden tuşa basın

Tekrar arama



aranan son numaranın hatırlanması (tekrar aranması)

Meşgul numarayı tekrar arayın



ahizeyi yerine koymak

Sesli posta kutusu

Sesli mesajlarınızı dinlemek

Bu tuşun yanıp sönmeye başlaması, yeni bir sesli mesajın ya da yeni bir yazılı mesajın geldiğini haber verir.



ekranda görüntülenen talimatları izleyin

"sesli ya da yazılı mesajların incelenmesi"ne eşlik eden tuşa basın



3GV19001DCAB010450

Çağrılarınızı yönlendirmek

Çağrılarınızın başka bir numaraya yönlendirilmesi



programlanacak yönlendirmeye eşlik eden tuşa basın (hemen, mesaj, rahatsız etmeyin, ...)

çağrının yönlendirileceği numarayı girin

programlama otomatik olarak kaydedilmiyorsa OK tuşuna basın

Çağrılarınızın sesli posta kutunuza yönlendirilmesi



"mesaj servisine yönlendirme"ye eşlik eden tuşa basın

programlama otomatik olarak kaydedilmiyorsa OK tuşuna basın

Yönlendirmelerin iptal edilmesi



"yönlendirmenin iptali"ne eşlik eden tuşa basın

gerekliyse, yönlendirme iptalini onaylayın

Rehberler

Konuşmak istediğiniz kişiyi adı ile aramak



ismin ilk harflerini giriniz

önerilen listeden adı seçin

sözkonusu kişiyi arayın



önerilen listeden adı seçin

sözkonusu kişiyi arayın

Arama tuşlarınızı programlayın

Kişisel



ekranda görüntülenen talimatları izleyin

gerek doğrudan, gerek tuşu aracılığıyla bir çağrı tuşuna ya da programlanabilir bir tuşa (F1 ya da F2) basın

Programlanmış arama tuşlarıyla arama yapın

Kişisel



arama tuşları yardımıyla Kişisel sayfasına gidin

programlanmış çağrı tuşları arasından görüşmek istediğiniz kişiyi araştırın

seçilen bir kişinin aranması

Görüşme sırasındaki özellikler

DTMF sinyali gönderme

Görüşme esnasında bazen sesli servis sağlayıcı veya otomatik bir santral veya uzaktan bir telesekreterin kullanılması halinde ses frekans kodları vermek zorunda kalabilirsiniz. İşlev görüşmenin kesilmesi ile otomatik olarak durdurulur.



görüşme sırasındaki özellikler



Veya



devreye sokmak için

İkinci bir kişinin aranması

Görüşme esnasında ikinci bir kişinin aranması için:



Veya



Veya



ilk görüşme beklemeye alınır

doğrudan numarayı çeviriniz

numarayı çeviriniz

Bir çağrının aktarılması

Görüşme esnasında bir çağrıyı bir başka telefona aktarmak için:



aranan telefonun numarası

Üçlü konferans

Bir kişi ile görüşme devam ederken bir diğeri beklemededir.



üçlü konferans

konferansın iptal edilmesi ve ilk aranan kişiye dönüşmesi

bütün konuşmacılarla hattı kesmek

Garanti ve şartları

Bu belge, bir Alcatel OmniPCX Office ya da Alcatel OmniPCX Enterprise sistemine bağlı Alcatel 4038-4039-4068 serisi telefon cihazları tarafından sunulan hizmetleri açıklamaktadır. Daha fazla bilgi için Alcatel 4038/4068 (IP cihazı) veya 4039 (sayısal cihaz) cihazınızın kullanım kılavuzuna başvurabilirsiniz. Telefonunuzla irtibata geçin.

Telefon cihazınızın işlemlerine asla izin vermemeyin. Bununla birlikte, telefon cihazınızı temizlemek için hafifçe nemlendirilmiş, yumuşak bir bez kullanabilirsiniz. Asla telefon cihazınızın plastik yüzeylerine zarar verme tehlikesi bulunan çözücüler (trikloretilen, aseton vb.) kullanmayın. Temizlik ürünlerini asla buharlaştırmayın.

Ahizenin kulaklık bölümü, kulak için tehlikeli olabilecek cisimleri kendine çekebilir.

Açıklanan konular ve fonksiyonlar sözleşmeye bağlı değildir ve üzerlerinde birtakım değişiklikler yapılabilir. Cihazınızın kimi fonksiyonları sistemin yapılandırılmasına ve bir yazılım kodunun etkinleştirilmesine bağlıdır.

EC: Biz, Alcatel Business Systems, Alcatel 4038-4039-4068 ürünün Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 1999/CE Yönetmeliği'nin temel zorunluluklarına uygun olduğunu beyan ederiz. Bu uygunluk beyannamesinin orijinalinin bir kopyası montaj firmamızın temsilcisinden temin edilebilir.

Alcatel 4068

Bu cihaz, kullanımı AT ülkelerinde uyum sağlamayan bir radyo frekans spektrumunu kullanmaktadır. Frekans spektrumu başka uygulamalar tarafından paylaşılabilir ve kullanımı aşağıdaki iki şarta bağlıdır: (1) bu cihaz zararlı parazitlere neden olmamalı, ve (2) bu cihaz, istenmeyen bir işleyişe neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere, alınan bütün parazitleri kabul etmemelidir. Bu cihaz, FCC (Federal Haberleşme Komisyonu) 'nin hükümlerinin 15. bölümüne uygundur. Bu cihaz, ilgili ülkeler tarafından (Birleşik Devletler Federal Haberleşme Komisyonu) belirlenmiş bulunan SAR (Özel Emilim Hızı) radyo frekans enerjisine maruz kalma emisyon sınırlarını geçmeyecek şekilde düzenlenmiş ve üretilmiştir. Alcatel Business Systems müşterilerinin yararına önceden haber vermeksizin ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Copyright © Alcatel Business Systems. 2004. Bütün hakları saklıdır.